

Toukokuun ekotukivinkki kouluille ja toimistoihin

Ennen kesälomia on hyvä aika puhdistaa videotykkiä suodattimet.

Videotykkiä suodattimet pitää tarkistaa ja puhdistaa aika ajoin ja ainakin silloin, kun tykki itse ilmoittaa puhdistustarpeesta (tarkista suodatin). Suodattimien säännöllinen huolto on edellytys tykkiä asianmukaiselle käytölle ja se myös pidentää huomattavasti tykkiä käyttöikä.

Suodattimia voi olla mallista riippuen 1, 2 tai 3.

Ohjeet:

Suodatin, joka löytyy yleensä tykkiä alta tai sivusta, irrotetaan vetämällä se ulos pidikkeistään. Osassa tykkeistä suodatin (vaahtomuovi) on irrallaan ja osassa se on kiinnitetty muovisiin kuoriin. Irrota suodatin ja kopauta sitä varovasti esim. pöytää vasten. Samalla kertaa voit myös puhallaa suodattimesta pölyt pois. Sen jälkeen suodattimen voi työntää takaisin paikalleen ja tarkistaa, että se on työnnetty varmasti oikealle paikalleen ja riittävän pitkälle.

Lopuksi suodatin pitää nollata. Se onnistuu painamalla tykkiä valikosta > Menu ja valitsemalla sieltä kohta palauta suodatin.

